



## ТАБЛИЦА МОЩНОСТЕЙ БАНКОМАТОВ NAUTILUS HYOSUNG

Модель банкомата	Количество блоков обогрева	Напряжение	Мощность центрального блока питания	Среднее значение потребления энергии в режиме ожидания / рабочем режиме	Сила тока
MX5600	0	220В /50Гц	250 Вт	192 Вт / 202 Вт	2.80 А
	1		250 Вт	534 Вт / 544 Вт	4.41 А
MX5600T	0		250 Вт	204 Вт / 289 Вт	3.80 А
	1		250 Вт	546 Вт / 631 Вт	5.41 А
	2		250 Вт	888 Вт / 973 Вт	7.01 А
MX7600	0		500 Вт	206 Вт / 396 Вт	5.0 А
	1		500 Вт	548 Вт / 738 Вт	6.61 А
MX7600T	0		500 Вт	222 Вт / 479 Вт	5.0 А
	1		500 Вт	564 Вт / 821 Вт	6.61 А
	2		500 Вт	906 Вт / 1163 Вт	8.21 А
MX8600	0		750 Вт	333 Вт / 710 Вт	7.50 А
MX2900	0		100 Вт	45 Вт / 116 Вт	1.01А

### Рекомендации по электробезопасности:

- Подающий кабель должен быть сечением НЕ МЕНЕЕ 2,5 мм<sup>2</sup>;
- При подключении к стационарной сети электропитания 220-230 Вольт / 50 Герц заземление должно быть **ОБЯЗАТЕЛЬНО**;
- НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ подключать банкомат к бензиновому электрогенератору переменного тока.